D-Link®
Building Networks for People

Gyors telepítési útmutató
DGS-1005D / DGS-1008D
5 / 8-Port Gigabit Desktop Switch

Ellenőrizze a csomag tartalmát

Az alábbiakat kell tartalmaznia a DGS-1005D / DGS-1008D csomagjának:



DGS-1005D
DGS-1008D



CD-ROM
termékdokumentációval



Gyors Telepítési
Útmutató



váltóáram-adapter

Figyelmeztetés :

Eltérő hálózati feszültségű áramforrás használata károsíthatja a készüléket és érvényteleníti a garanciát.


Fontos tudnivalók a DGS-1005D / DGS-1008D Gigabit Ethernet switch telepítése előtt

A switch telepítése során a következőkre ügyeljen:


A. Helyezze a DGS-1005D / DGS-1008D hűvös és száraz helyre. A technikai jellemzők között ellenőrizze a megfelelő működéshez szükséges hőmérséklet tartományt.
B. Igyekezzen a switchet minden elektromágneses forrástól, vibrációtól, portól és közvetlen napfénytől védett helyre helyezni.
C. Hagyjon legalább 10cm szabad teret a switch jobb oldala mellett a megfelelő szellőzés érdekében.
D. Ellenőrizze, hogy az áramadapter swicthre csatlakozó vége tökéletesen csatlakozik-e.

Ne helyezzen semmilyen eszközt a switchre!

A DGS-1005D / DGS-1008D Gigabit Ethernet switch csatlakoztatása a hálózathoz



DGS-1005D



DGS-1008D

A. Áramellátá:

Az áramellátást egy külső DC áramadapter biztosítja. Keresse meg a technikai jellemzők között az elektromos feszültségre vonatkozó adatokat. Mivel a DGS-1005D / DGS-1008D nem rendelkezik bekapcsoló gombbal, az áramadapter elektromos hálózathoz csatlakoztatását követően azonnal bekapcsolódik.

B. Gigabit Ethernet portok:

Ezek a portok 10 Mbps, 100 Mbps vagy 1000 Mbps sebességet támogatnak, valamint képesek half- és full-duplex módban üzemelni. Támogatják az automatikus MDI/MDIX crossover felderítést, így a switch valódi plug and play képességgel rendelkezhet. Bármilyen kábellel is kösse össze a különböző eszközöket a switch-csel, az automatikusan észleli az eszköz beállításait, és azokhoz igazodik.

LED kijelzők



DGS-1005D



DGS-1008D

A LED kijelzőknek köszönhetően a switch, a csatlakozások, vagy akár a csatlakoztatott eszközök minden felmerülő problémáját megfigyelheti, diagnosztizálhatja, sőt, akár a hibaelhárításról is gondoskodhat segítségükkel.

A. Power (Áram)

Ez a kijelző zölden világít, amikor a switch megfelelő áramellátáshoz jut – egyéb esetben a kijelző nem világít.

B. Link / Act (Kapcsolat/Adatátvitel)

Ezek a LED kijelzők akkor gyulladnak ki, ha az adott porton kapcsolat épül ki. A LED kijelzők villognak, amikor adatátvitel vagy –fogadás van folyamatban az adott porton.

C. Speed 1000/100/10Mbps (Sebesség 1000/100/10Mbps)

A LED kijelző zöld fénnyel világít, amikor a portra egy 1000Mbps Ethernet állomás csatlakozik. A borostyán fény egy 100M Fast Ethernet eszköz csatlakozását jelzi. Ha pedig a LED nem világít, a portra egy 10Mbps sebességű Ethernet eszköz csatlakozik.

D. Kábel diagnosztika - LED kijelző

A kábel diagnosztika először végignézi az 5 / 8 Ethernet portot, hogy az Ethernet kábelek megfelelően csatlakoznak-e. A folyamatot a Speed (Sebesség) LED villogása jelzi végighaladva az 5 / 8 porton egymás után. A portok szkennelése körülbelül 10 másodpercet vesz igénybe. Ha kábelhibát észlel a diagnosztika, az adott porthoz tartozó Speed LED borostyán fénnyel világít 5 másodpercig a szkennelést követően. Ha a kábel csatlakozása megfelelő, az adott porthoz tartozó Speed LED zöld fénnyel világít 5 másodpercig. A kábel állapotának kijelzését követően a switch visszaáll normál működésre.

Technikai támogatás

Köszönjük, hogy a D-Link termékét választotta. További információkat, támogatást, termék drivereket és használati útmutatókat talál weboldalunkon: www.dlink.eu.

www.dlink.hu

: 06 1 461-3001