D-Link®
Building Networks for People

Guida di Installazione Rapida
DGS-1005D / DGS-1008D

5 / 8-Port Gigabit Desktop Switch

Contenuto del pacchetto

La confezione del dispositivo DGS-1005D / DGS-1008D contiene i seguenti componenti:



DGS-1005D
DGS-1008D



CD-ROM con la documentazione del prodotto



Manuale rapido d'installazione



Alimentatore

Nota :
L'utilizzo di un trasformatore con voltaggio differente danneggia il dispositivo e invalida la garanzia del prodotto.


Informazioni preliminari per la configurazione dello switch Gigabit Ethernet DGS-1005D / DGS-1008D

La procedura di configurazione dello switch prevede i seguenti passi:


A. Installare il dispositivo DGS-1005D / DGS-1008D in un luogo adeguato e fresco. Nelle specifiche tecniche sono riportati gli intervalli operativi per la temperatura e l'umidità
B. Installare lo switch in un luogo privo di forti campi elettromagnetici, vibrazioni, polvere o luce solare diretta.
C. Lasciare almeno dieci centimetri di spazio libero a sinistra e a destra dello switch per permettere una corretta ventilazione.
D. Controllare il connettore del cavo di alimentazione CC e verificare che sia correttamente collegato al trasformatore.

Non posizionare altri dispositivi sullo switch.

Connessione dello switch Gigabit Ethernet DGS-1005D / DGS-1008D alla rete



DGS-1005D



DGS-1008D

A.Alimentazione

Il dispositivo è alimentato da un trasformatore CC esterno. Consultare le specifiche tecniche per informazioni sul voltaggio della corrente continua in entrata. Il dispositivo DGS-1005D / DGS-1008D non è dotato di interruttore e si accende immediatamente quando il trasformatore viene collegato alla presa di corrente.

B.Porte Gigabit Ethernet

Queste porte supportano velocità di rete pari a 10 Mbps, 100 Mbps o 1000 Mbps e sono in grado di operare in modalità half e full duplex. Esse supportano la funzione di individuazione automatica MDI/MDIX, garantendo funzionalità “plug and play” reali. È sufficiente utilizzare un cavo di rete per collegare un dispositivo allo switch che individua automaticamente le impostazioni necessarie, regolandosi di conseguenza.

LED diagnostici



DGS-1005D



DGS-1008D

Gli indicatori LED permettono di monitorare, diagnosticare e risolvere ogni potenziale problema di connessione sullo switch o sui dispositivi collegati.

A.Power

Si accende, assumendo il colore verde quando lo Switch è alimentato correttamente. In caso contrario rimane spento.

B.Link / Act

Conexión del conmutadorSi accendono in presenza di una connessione (o link) in corrispondenza della relativa porta. I LED lampeggiano durante la ricezione/ trasmissione di dati (per esempio Activity-Act) in corrispondenza della relativa porta.

C.Speed 1000/100/10Mbps (Velocità 1000/100/1000Mbps)

Il LED emette una luce verde quando la porta è connessa a una stazione Ethernet a 1000Mbps e una luce ambra quando la porta è connessa a un dispositivo Fast Ethernet a 100Mbps. L’indicatore è spento quando la porta è connessa a un dispositivo Ethernet a 10Mbps.

D.LED - diagnostica cavi

La diagnostica cavi effettua innanzitutto la scansione delle porte 5 / 8 per verificare il corretto funzionamento dei cavi Ethernet. Questo processo è segnalato dal lampeggiamento sequenziale del LED Speed (verde) per ciascuna delle porte 5 / 8. La scansione iniziale delle porte dura circa 10 secondi. Un eventuale errore a livello del cavo viene segnalato dal LED Speed della relativa porta che emette una luce ambra per circa 5 secondi. Se la connessione dei cavi è idonea, il LED Speed della relativa porta emette una luce verde per 5 secondi. Dopo la visualizzazione dello stato dei cavi, lo switch viene resettato ed è pronto per il normale funzionamento.

Supporto tecnico

Grazie per avere scelto i prodotti D-Link. Per maggiori informazioni o per ricevere supporto tecnico, driver e manuali, visitare il sito D-Link all’indirizzo www.dlink.eu.

www.dlink.it

: 02-39607160