D-Link®
Building Networks for People

Ghid de instalare rapidă
DGS-1005D / DGS-1008D

5 / 8-Port Gigabit Desktop Switch

Verificați conținutul pachetului

Acesta este conținutul complet al pachetului DGS-1005D / DGS-1008D pe care l-ați cumpărat:



DGS-1005D
DGS-1008D



Manual de utilizare



Ghid de instalare rapidă



Alimentator

Notă:
Folosind o sursă de alimentare diferită ca tensiune de cea standard se poate strica echipamentul şi veți pierde implicit garanția acestuia


Notă: Inainte de a instala DGS-1005D / DGS-1008D

Instalarea switch-ului poate fi realizată folosind următorii paşi:

A. Instalați DGS-1005D / DGS-1008D într-un loc uscat şi relativ rece. A se vedea Specificațiile tehnice pentru plaja de temperaturi si umiditate acceptată.
B. Instalați switch-ul într-o locație ferită de surse puternic elecromagnetice, vibrații, praf şi raze directe ale soarelui.
C. Lăsați 10cm spațiu în stânga şi dreapta switch-ului pentru ventilație.
D. Inspectați vizual alimetatorul pentru a vă asigura că este bine introdus în priză.

Nu aşezați nici un alt dispozitiv deasupra switch-ului.

Conectarea switch-ului DGS-1005D / DGS-1008D în rețeaua dumneavostră



DGS-1005D



DGS-1008D

A.Alimentare

Alimentarea este asigurată de un adaptor extern de current continuu. Verificați specificațiile tehnice asupra tensiunii de intrare în adaptor. Deoarece DGS-1005D / DGS-1008D nu include un buton pentru pornit-oprit, alimentând switch-ul acesta va porni imediat.

B.Porturile Gigabit Ethernet

Aceste porturi suportă viteze de 10Mbps, 100Mbps sau 1000Mbps şi pot opera în modurile de transfer half- şi full- duplex. Aceste porturi suportă de asemenea detecție automată MDI/MDIX crossover, ce conferă switch-ului abilitați reale de “plug and play”. Este nevoie doar să conectați orice cablu de rețea între switch şi dispozitiv iar switch-ul va detecta automat parametrii de funcționare şi se va auto-adjusta după aceştia.

Indicatorii LED



DGS-1005D



DGS-1008D

Indicatorii LED vă permit să monitorizați, diagnosticați şi să corectați orice potențială problema a switch-ului, conexiunilor sau dispozitivelor ataşate.

A.System Power

LED se aprinde verde atunci când switch-ul este alimentat, altfel LED-ul rămâne stins

B.Link / Act

Aceste LED-uri sunt aprinse atunci când există o conexiune validă pe port. LED se aprinde intermitent atunci când există recepție sau transmisie de date pe respectivul port

C.Speed 1000/100/10Mbps

LED-ul se aprinde verde atunci când portul are conectat o stație Ethernet la 1000Mbps şi galben închis când stația este 100Mbps Fast Ethernet. Indicatorul LED ramâne stins când portul este conectat la 10Mbps Ethernet.

D.Cable Diagnostic – Indicatorii LED

Cable Diagnostic scanează mai întâi porturile 5 / 8 Ethernet pentru a determina dacă respectivele cabluri Ethernet funcționează în mod corect. Acest proces este indicat de LED-ul Speed ce se aprinde verde intermitent pentru fiecare din cele 5 / 8 porturi. Scanul inițial durează aproximativ 10 secunde. Dacă se detectează o eroare la conexiunea pe cablu, LED-ul portului Speed corespunzător se va aprinde galben închis pentru 5 secunde după scanul inițial. Dacă respectiva conexiune pe cablu este bună portul Speed corespunzător se va aprinde verde pentru 5 secunde. După afişarea stării cablurilor switch-ul se va reseta pentru a funcționa normal.

Suport tehnic

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport şi manuale ale produselor, vă rugăm vizitați site-ul www.dlink.eu.